



# H-Power Connect

UNICO CUADRO ELÉCTRICO QUE PERMITE CONTROLAR LA BOMBA DE FILTRACIÓN Y LA ILUMINACIÓN VIA BLUETOOTH

- **2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación**
- **Calibración automática** del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
- **Incluye protección por sobrecarga**
- **Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente:**  
transformador de 50, 100 y 300W



Descargar la aplicación «HPOWER» para disfrutar del control remoto



Interfaz Hayward®

|                                   | Descripción   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentación                      | 230V <sub>~</sub> -50/60Hz  |
| Salida Bomba                      | 14A, modelos monofasicos 230VAC   |
| Salida iluminación (según modelo) | 230V <sub>~</sub> /5A • 12V /50W (T50W) • 12V <sub>~</sub> /100W (T100W) • 12V <sub>~</sub> /300W (T300W) |
| Señalización                      | Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual                             |
| Protecciones                      | Sobrecarga motor  |
| Protección de sobrecarga          | 20% por encima de la intensidad medida en calibración   |
| Display LED 4 dígitos             | Hora actual, Ajustes y Alarmas  |
| Relé auxiliar                     | Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo  |
| Sección máxima de bornas          | 4 mm <sup>2</sup> (potencia) / 2,5 mm <sup>2</sup> (control)  |
| IP/Temperatura                    | IP65/-10°...+55°C   |
| Informaciones                     | Interfaz Bluetooth (-B) • Control remoto via radio • Sonda externa de temperatura ambiente                |

|            | Ref.          | Descripción   |
|------------|---------------|---|
| MONOFÁSICA | HPOW230B      | Cuadro eléctrico H POWER monofásico + Bluetooth   |
|            | HPOW230BD     | Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial + Bluetooth                         |
|            | HPOW230BDT50  | Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 50W + Bluetooth  |
|            | HPOW230BDT100 | Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 100W + Bluetooth |
|            | HPOW230BDT300 | Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 300W + Bluetooth |
| TRIFÁSICA  | HPOW400B      | Cuadro eléctrico H POWER trifásico + Bluetooth  |
|            | HPOW400BD     | Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial + Bluetooth                          |
|            | HPOW400BDT50  | Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial y transformador de 50W + Bluetooth   |
|            | HPOW400BDT100 | Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial y transformador de 100W + Bluetooth  |